



Specyfikacja Ledvance Rura LED T8 Superior (EM/Mains) High Output 17.7W 3100lm - 840 Zimna Biel | 150cm - Zamienne 58W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Numer artykułu                   | 248113                            |
| EAN                              | 4099854037658                     |
| Kod Producenta                   | 4099854037658                     |
| Producent                        | Ledvance                          |
| Nazwa producenta                 | LED TUBE T8 EM S 1500mm 17.7W 840 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym     | 10                                |
| Gwarancja                        | 5 lat                             |
| Klasa efektywności energetycznej | C                                 |
| Żywotność (h)                    | 75000                             |
| Napięcie lampy (V)               | 220-240                           |

## Informacje techniczne

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Technologia   | LED                |
| Zamienne (W)  | 58                 |
| Moc (W)       | 17.7W              |
| Ściemnianie   | Nie                |
| Trzonek       | G13                |
| Rotatable     | Nie                |
| Kod Koloru    | 840 Chłodny Biały  |
| Kolor światła | 4000 Chłodny Biały |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3100lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 175                                |
| Power factor                | >0.90                              |
| Rodzaj produktu             | Światłówka LED T8                  |
| Typ sensora                 | Bez czujnika                       |

## Informacje o żarówce

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| LED Starter w komplecie | Tak                             |
| Wymagany Statecznik     | Nie                             |
| Statecznik lampy LED    | Konwencjonalny (EM), Mains (AC) |
| Wyjście lampy LED       | Standard Output                 |
| Wykończenie lampy       | Matowy                          |
| Obudowa                 | Szkło                           |
| Seria                   | Superior                        |

## Wymiary

|                  |       |
|------------------|-------|
| Długość          | 150cm |
| Długość (mm)     | 1513  |
| Średnica (mm)    | 26.7  |
| Dokładny kształt | T8    |