



Specyfikacja Philips Rura LED T5  
MASTER (Mains AC) High Output 26W  
3600lm - 830 Ciepła Biel | 145cm -  
Zamienne 49W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Numer artykułu                         | 233732                           |
| EAN                                    | 8718696819296                    |
| Kod Producenta                         | 81929600                         |
| Producent                              | Philips                          |
| Nazwa producenta                       | MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym           | 10                               |
| Gwarancja                              | 5 lat                            |
| Klasa efektywności energetycznej       | D                                |
| Klasa efektywności energetycznej dawny | A++                              |
| Żywotność (h)                          | 50000                            |

## Informacje techniczne

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Technologia   | LED               |
| Zamienne (W)  | 49                |
| Moc (W)       | 26W               |
| Ściemnianie   | Nie               |
| Trzonek       | G5                |
| Rotatable     | Nie               |
| Kod Koloru    | 830 Ciepły Biały  |
| Kolor światła | 3000 Ciepły Biały |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3600lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 138.5                              |
| Rodzaj produktu             | Światłówka LED t5                  |
| Typ sensora                 | Bez czujnika                       |

## Informacje o żarówce

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| EOC8                    | 81929600    |
| LED Starter w komplecie | Nie         |
| Wymagany Statecznik     | Nie         |
| Statecznik lampy LED    | Mains (AC)  |
| Wyjście lampy LED       | High Output |
| Obudowa                 | Szkło       |
| Seria                   | Master      |

## Wymiary

|               |       |
|---------------|-------|
| Długość       | 145cm |
| Długość (mm)  | 1450  |
| Średnica (mm) | 21    |