



Specyfikacja Eglo Światło Ścienne  
Buzz-LED Stal Czarny 2.8W 250lm - 830  
Ciepła Biel | IP20 - W Tym 1x GU10



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Numer artykułu   | 258227                |
| EAN              | 9002759324285         |
| Kod Producenta   | 32428                 |
| Producent        | Eglo                  |
| Nazwa producenta | WL/1 BLACK 'BUZZ-LED' |
| Gwarancja        | 2 lat                 |
| Żywotność (h)    | 25000                 |

## Informacje techniczne

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Technologia               | Oprawa bez lampy  |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240           |
| Moc (W)                   | 2.8W              |
| Ściemnianie               | Nie               |
| Pasuje do gniazdka        | GU10              |
| Zawiera żarówkę           | Tak               |
| Ilość żarówek             | 1                 |
| Maximum Wattage Rating    | 2.8               |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały |
| Ustawienie Kolorur        | Pojedynczy kolor  |
| Strumień świetlny (Lumen) | 250lm             |

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 89                                |
| Regulowana                  | Tak                               |
| Montaż                      | Naścienny                         |
| Oświetlenie awaryjne        | Nie                               |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie dekoracyjne z oprawką |

## Fixture Information

---

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Stopień ochrony IP | IP20     |
| Kolor Oprawy       | Czarny   |
| Obudowa            | Stal     |
| Seria              | BUZZ-LED |

## Sensor Information

---

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|