



Specyfikacja Eglo Lampa sufitowa  
Townshend 4 Stal Brązowy | IP20 -  
Nadaje Się Do 3x E27



[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Numer artykułu   | 258108                               |
| EAN              | 9002759435226                        |
| Kod Producenta   | 43522                                |
| Producent        | Eglo                                 |
| Nazwa producenta | DL/3 E27 BROWN-ANTIQUE 'TOWNSHEND 4' |
| Gwarancja        | 2 lat                                |

## Informacje techniczne

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Technologia            | Oprawa bez lampy                                |
| Napięcie lampy (V)     | 220-240                                         |
| Ściemnianie            | Tak, w kombinacji z żarówką z opcją ściemniania |
| Pasuje do gniazdka     | E27                                             |
| Zawiera żarówkę        | Nie                                             |
| Ilość żarówek          | 3                                               |
| Maximum Wattage Rating | 60                                              |
| Regulowana             | Nie                                             |
| Montaż                 | Sufit                                           |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                                             |
| Rodzaj produktu        | Oświetlenie dekoracyjne z oprawką               |

## Fixture Information

---

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Stopień ochrony IP | IP20        |
| Kolor Oprawy       | Brązowy     |
| Obudowa            | Stal        |
| Seria              | TOWNSHEND 4 |

## Wymiary

---

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 550 |
| Szerokość (mm) | 140 |
| Wysokość (mm)  | 260 |

## Sensor Information

---

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|